



# **ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ** **ПАСПОРТ**

## **«Молния-24 ЛАЙТ»**

КОД ОКП 43 7245

ТУ 4372-025-56433581-2016

C-RU.АБ03.В.00103

### **1. Общие указания.**

1.1. Оповещатель «Молния-24 ЛАЙТ» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

### **2. Технические характеристики.**

2.1. Номинальное напряжение питания, В	24
2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В	20,4-27,6
2.3. Потребляемый ток при напряжении 24В, не более, мА	20
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы	
• рабочая температура, °С	- 30... +55
• относительная влажность при + 25 °С, %	90
• атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.5. Габаритные размеры, мм	300x110x33
2.6. Масса, не более, кг	0,35
2.7. Степень защиты оболочки (код IP)	55
2.8. Средний срок службы оповещателя, не менее, лет	5
2.9. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.	

### **3. Комплектность**

• оповещатель световой «Молния-24 ЛАЙТ», шт.	1
• паспорт, шт.	1

### **4. Подготовка к работе**

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения 24В, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5. Закрепить основание оповещателя к стене, установить плафон с надписью.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

### **5. Хранение и утилизация**

5.1. Оповещатель следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40<sup>0</sup>С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2. Специальных мер по утилизации не требует.

### **6. Гарантии изготовителя**

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ООО "Арсенал"

6.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

[www.alarsec.ru](http://www.alarsec.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-77-52-911

Производитель: ООО «Элтех-сервис»

РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»,  
(3812) 58-44-68