

PLN-ILR Приемник Plena с индукционным контуром

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Отслеживание систем индукционного контура
- ▶ Быстрая проверка напряженности поля
- ▶ В комплект входит аркатный шнур для использования пользователями слуховых аппаратов без настройки "T".
- ▶ Наушники в комплекте
- ▶ Для двух перезаряжаемых или щелочных батареек AAA

Приемник Plena с индукционным контуром — компактное, портативное устройство для приема поля от индукционного контура для пользователей слуховых аппаратов. Его можно использовать для отслеживания напряженности поля и качества систем индукционного контура, например, для Bosch Plena PLN-1LA10.

Функции

Пользователям без слуховых аппаратов трудно проверить правильную работу системы индукционного контура. Напряженность поля должна находиться в хорошо определенных пределах, не должна быть слишком высокой или слишком низкой. Кроме того, если пользователь отмечает неправильное функционирование, но может быть вызвано самим слуховым аппаратом или, возможно, гудением, порождаемым другими источниками.

PLN-ILR позволяет отслеживать качество звука, а напряженность поля легко задать по двум светодиодным индикаторам. Чтобы способствовать использованию на правильном уровне, дисплей,

показывающий напряженность поля, находится на боковой стороне устройства. Когда пользователь держит приемник на уровне глаз, катушка автоматически размещается в той же плоскости, что и слуховой аппарат. При использовании с аркатным шнуром (в комплекте) ориентация также проверяется, поэтому данное легкое устройство пригодно для продолжительного использования. PLN-ILR обладает привлекательной ценой, поэтому он также может более широко использоваться, помогая пользователям слуховых аппаратов без настройки T.

Сертификаты и согласования

Безопасность	согласно EN 60065
Электромагнитная эмиссия	согласно EN 55103-1
Электромагнитная совместимость	согласно EN 55103-2
Системы индукционного контура	согласно EN 60118-4 / IEC 118-4

Регион	Сертификация
Европа	CE

Состав изделия

1	PLN-ILR Приемник Plena с индукционным контуром
1	Аркадный шнур
1	Комплект наушников
1	QRC

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания	Две батарейки AAA
Чувствительность	100 мА / 400 мА
Динамический диапазон	80 дБ
Отношение сигнал-шум	75 дБ (вход 100 мА)
Запас по уровню	10 дБ
Импеданс	200 Ом
Выходной разъем наушников	Разъем TRS 3,6 мм

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д)	114 x 63 x 21 мм
Масса	Около 130 г
Цвет	Темно-серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От +5 °C до +45 °C
Температура хранения	от -25 °C до +55 °C
Относительная влажность	< 95 %

Информация для заказа

PLN-ILR Приемник Plena с индукционным контуром

Приемник индукционного контура, компактное, портативное устройство для приема поля от индукционного контура для пользователей слуховых аппаратов.

номер для заказа **PLN-ILR**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru