



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ**  
**«Молния-24 ULTRA»**

**ПАСПОРТ**

КОД ОКП 43 7245 ТУ 4372-025-56433581-2016 С-RU.АБ03.В.00103

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1.1 Оповещатель световой «Молния-24» предназначен для обозначения эвакуационных путей. Включение оповещателя происходит после подачи напряжения питания.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 2.1 | Напряжение питания, В   | 20,4-27,6      |
| 2.2 | Потребляемый ток от источника постоянного тока, при 24В, мА:      | 40             |
| 2.3 | Рекомендуемые эксплуатационные режимы:                            |                |
|     | • рабочая температура, °С   | от – 30 до +55 |
|     | • относительная влажность при + 25 ОС, %                          | 90             |
|     | • атмосферное давление, мм. рт. ст.                               | 600...800      |
| 2.4 | Габаритные размеры, мм  | 296x333x48     |
| 2.5 | Масса, кг   | 0,3            |
| 2.6 | Степень защиты оболочки (код IP)                                  | 42             |
| 2.7 | Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |                |
| 2.8 | Срок службы, лет  | 5              |

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.**

|   |   |
|---|---|
| • Оповещатель световой «Молния-24», шт. | 1 |
| • Руководство по эксплуатации, шт.      | 1 |
| • Крепление, шт.                        | 1 |
| • Винт 3x6, шт.                         | 2 |

**4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- 4.1 Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.  
4.2 Определить место установки - на стену или на потолок.  
4.3 При помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.  
4.4 Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность («+» - белый провод, «-» - цветной провод).  
4.5 Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

**5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

**6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.  
6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В», тел.: (3812) 58-44-68.  
6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

[www.alarsec.ru](http://www.alarsec.ru)

**Телефон технической поддержки: 8-800-77-52-911**

**Производитель: ООО «Элтех-сервис»**

РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»,  
**(3812) 58-44-68**