

ПАСПОРТ  
BEWARD BDR16VP



**10. Свидетельство о приемке.**

Продукт, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**1. Технические характеристики.**

Количество каналов	До 16 IP-камер (со звуком)
Аудио	1 линейный выход
Пропускная способность	До 48 Мбит/с (входящая)
Разрешение	До 3 Мп
Формат записи	H.264 HP/BP/MP (видео), G.711 (аудио)
Сетевой интерфейс	1xRJ-45 до 1000 Мбит/с, 8xRJ-45 (PoE)
Сетевые протоколы	TCP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ONVIF 13.06
Вход тревоги	4 канала, режим NO или NC
Выход тревоги	1 канал: 24 В 1 А
Поддержка HDD	2xSATA HDD, 3.5" (до 4 ТБ каждый)
Поддержка USB	5xUSB 2.0
Видеовыход	HDMI
Питание	12 В 5 А (DC), 48 В 1.35 А (DC)
Потребляемая мощность	60 Вт (12 В), 55 Вт (48 В)
Диапазон температур	От 0 до +40°C
Размеры (шхвхг)	245x44x245 мм
Вес	1400 г

**2. Комплект поставки.**

IP-видеорегистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Блок питания	2 шт.
Компакт-диск с документацией и ПО	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

**3. Назначение.**

16-канальный IP-видеорегистратор BDR16VP предназначен для записи с IP-камер BEWARD серии BD либо с любых IP-камер, поддерживающих протокол ONVIF.

#### 4. Устройство и принцип работы.

8 дополнительных разъемов RJ-45 с поддержкой питания по PoE позволяют организовать систему видеонаблюдения без использования дополнительного коммутационного оборудования и кабелей питания. BDR16VP обладает высокой производительностью, функционируя при этом в режиме «pentaplex». Это позволяет одновременно вести наблюдение, запись, просмотр архива, резервное копирование и работу в сети. BDR16VP поддерживает быстрый поиск IP-камер и подключение в один клик. Удаленный просмотр с видеорегистратора по сети доступен через веб-интерфейс (до 4-х каналов одновременно), на подключенном HDMI-мониторе (до 8-ми каналов одновременно) или телевизоре. Предустановленная ОС Linux обеспечивает надежность работы системы видеонаблюдения в целом. BDR16VP, при использовании которого вы получаете запись именно в том качестве, которое передала видеокамера, отличается высокой производительностью, отличными эксплуатационными характеристиками и оптимальной стоимостью.

#### 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеорегистратора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеорегистратора, эта поверхность должна быть заземлена!

#### 6. Сертификация

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ40.В06152

#### 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

#### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

#### 7. Габаритный чертеж

