



DS-2AF1-401 Аналоговые поворотные камеры

Паспорт



Общая информация

Информация о данном продукте может быть изменена поставщиком без уведомления. Компания HIKVISION не несет ответственности за корректность данных по продукту, представленных в других источниках информации. Оборудование, описанное в данной документации, сертифицировано и может быть использовано согласно прилагающемуся паспорту и инструкции по эксплуатации.

Copyright © 2006-2010 HIKVISION. Все права защищены.

Данная документация может использоваться только с тем устройством, для которого она предназначена. Данная документация не предназначена для широкого использования. Данная информация полностью или частично не может быть использована без разрешения HIKVISION. HIKVISION оставляет за собой права вносить изменения в оборудование без дополнительного уведомления.

Данная документация не содержит гарантийных обязательств.

Все вопросы по поводу данного паспорта присылайте по электронному адресу:
overseabusiness@hikvision.com

Больше информации о HIKVISION на сайте www.hikvision.com

Содержание

- 1. Общая информация**
- 2. Спецификация**
- 3. Размеры**

1. Общая информация

- ПЗС-матрица Sony CCD
- $\pm 0.1^\circ$ точность работы камеры
- $400^\circ/\text{с}$ скорость вращения, $150^\circ/\text{с}$ скорость наклона автоматически
- $0.3\text{-}300^\circ/\text{с}$ скорость вращения, $0.7\text{-}90^\circ/\text{с}$ скорость наклона вручную
- Программы камеры: Предустановки / Зоны обхода / Авто сканирование / Модели обхода / Случайное сканирование / Покадровое сканирование
- Действия камеры: Предустановки / Зоны обхода / Авто сканирование / Модели обхода / Случайное сканирование / Покадровое сканирование
- Энергонезависимая память
- Модели обхода: до 4, с полным запоминанием параметров камеры и объективы в каждой точке обхода
- Защита паролем
- Диагностика проблем на линии протоколов связи
- Пропорциональный режим PTZ
- Стоп-Кадр
- Программируемая скорость увеличения
- Программируемые скорости сканирования: от 1 до $40^\circ/\text{сек}$
- Экранное меню для программирования устройства
- Отображение на экране параметров PTZ
- Экранный компас (отображение положения камеры по сторонам света)
- 2 входа тревоги, 1 выход тревоги
- Действие по тревоге: 200 Предустановок, 8 Зон обхода, 4 Модели поведения, Авто сканирование, Выход тревоги, Действие по тревоге программируется по 3 независимым уровням
- Действие после тревоги: Возврат в нормальный режим функционирования, после окончания времени тревоги
- Защита от переполюсовки и бросков напряжения
- Рабочая температура $-10^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

2. Спецификация

Параметр		DS-2AF1-401
Камера	ПЗС матрица	1/4 " Interline Transfer SONY CCD
	Разрешение, пикс.	PAL: 752 (Г)×582 (В)
	Разрешение, ТВЛ	500 (Цвет), 570 (Ч/Б)
	Система	PAL
	Чувствительность	0.7Люкс / F1.4 0.02Люкс / F1.4 (ICR)
	Баланс белого	Авто / ATW / Внутренний / Внешний / Ручной
	АРУ	Авто/Ручной
	Сигнал/Шум	Более 50 дБ
	Компенсация встречной засветки	Вкл/Выкл
	Электронный затвор	PAL: 1/50~1/120,000с
	Режим День/Ночь	ICR (перемещаемый фильтр)
	Увеличение	10x
	Маска приватности	До 4 зон
	Автофокус	Авто/Ручной
Объектив	Фокус	3.8-38мм, 10x увеличение
	Скорость увеличения	1.7сек (оптическое)
	Угол видения	51.2-5.58 градусов
	Рабочая дальность	200-1000мм
PTZ	Угол вращения	360°
	Скорость вращения	Вручную: 0.3°/с -300°/с Предустановка: 400°/с
	Угол наклона	0°~90°
	Скорость наклона	Вручную: 0.3° ~ 90°/с Предустановка: 150°/с
	Пропорциональный PTZ контроль	Да
	Число предустановок	200
	Режимы	Выкл. / Предустановки / Зоны обхода / Модели / Авто сканирование / Случайное сканирование / Покадровый режим
	Зоны обхода	8

	(патрулирование)	
	Модели поведения	4
	Задание режимов	Выкл. / Предустановки / Зоны обхода / Модели / Авто сканирование / Случайное сканирование / Покадровый режим
	Стоп-кадр	Да
	Переворот картинки	Да
	Энергонезависимая память	Да
	Действия камеры	Выкл. / Предустановки / Зоны обхода / Модели / Авто сканирование / Случайное сканирование / Покадровый режим
	Отображение положения камеры	Вкл/Выкл
Тревожные входы	Входы тревоги	2
	Выход тревоги	1
	Действие по тревоге	Активация: Предустановки 1 ~ 200, Зоны обхода 1 ~ 8, Модели 1 ~ 4, Выход реле
Выход видео	Выход видео	1.0V[p-p] / 75Ω, PAL композитный, BNC
Другое	Экранное меню	English, Chinese
	RS-485 протоколы	HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D – автоматическая настройка
	Питание	24VAC / 12VDC
	Мощность	12Вт
	Рабочая температура/Влажность	-10°C ~ 50°C 90% или менее
	Размеры	4 ", Ф145 (мм)×132.8 (мм)
	Вес	2кг

3. Размеры

