

## LD-63HS Извещатель протечки воды



Извещатель LD-63HS может использоваться в ванных комнатах, подвалах и других местах, где требуется определение возможных утечек воды. Извещатель питается от щелочных батареек. В случае определения протечки воды, встроенная сирена выдает сигнал тревоги. Одновременно замыкаются нормально разомкнутые контакты реле, которые можно использовать для подключения извещателя к системе сигнализации. Пар или незначительные брызги воды не вызывают срабатывания извещателя.

### Технические характеристики

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Питание:                       | 3 щелочных батарейки типа AAA (в комплекте) |
| Выход реле:                    | не более 60В, 100мА                         |
| Встроенная сирена:             | 100дБ/ 1м                                   |
| Диапазон рабочих температур:   | от -10 до +40 град. С                       |
| Среднее время работы батареек: | 1 год                                       |

Изделие соответствует требованиям 98/336/ЕС по электромагнитной совместимости. Оригинал соответствия требованиям можно найти на сайте производителя.

### Установка

Датчик должен быть установлен на кронштейне в сухом месте на твердой поверхности. Для установки кронштейна вы можете использовать шурупы или двухсторонний скотч. Установите датчик в кронштейн, чувствительными контактами вниз. Корпус извещателя следует устанавливать так, чтобы была возможна замена батареек.

Чтобы подключить извещатель к системе сигнализации используйте стандартный кабель. Когда извещатель обнаруживает влагу, контакты извещателя замыкаются.

### Установка батареек

Отвинтите два винта крышки извещателя. Установите в корпус 3 щелочных батареек AAA. Соблюдайте полярность. Закройте крышку и закрутите винты на место. Включите тумблер питания извещателя. Сирена выдаст короткий сигнал, извещатель готов к работе. Вы можете проверить работоспособность извещателя, намочив поверхность между контактами датчика или прикоснувшись к контактам датчика мокрыми пальцами.

Примечание: утилизация разряженных батарей определяется их типом и региональными нормами утилизации батарей. Хотя извещатель не содержит вредных материалов, рекомендуется возвращать его производителю после окончания эксплуатации.



## LD-63HS Извещатель протечки воды



Извещатель LD-63HS может использоваться в ванных комнатах, подвалах и других местах, где требуется определение возможных утечек воды. Извещатель питается от щелочных батареек. В случае определения протечки воды, встроенная сирена выдает сигнал тревоги. Одновременно замыкаются нормально разомкнутые контакты реле, которые можно использовать для подключения извещателя к системе сигнализации. Пар или незначительные брызги воды не вызывают срабатывания извещателя.

### Технические характеристики

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Питание:                       | 3 щелочных батарейки типа AAA (в комплекте) |
| Выход реле:                    | не более 60В, 100мА                         |
| Встроенная сирена:             | 100дБ/ 1м                                   |
| Диапазон рабочих температур:   | от -10 до +40 град. С                       |
| Среднее время работы батареек: | 1 год                                       |

Изделие соответствует требованиям 98/336/ЕС по электромагнитной совместимости. Оригинал соответствия требованиям можно найти на сайте производителя.

### Установка

Датчик должен быть установлен на кронштейне в сухом месте на твердой поверхности. Для установки кронштейна вы можете использовать шурупы или двухсторонний скотч. Установите датчик в кронштейн, чувствительными контактами вниз. Корпус извещателя следует устанавливать так, чтобы была возможна замена батареек.

Чтобы подключить извещатель к системе сигнализации используйте стандартный кабель. Когда извещатель обнаруживает влагу, контакты извещателя замыкаются.

### Установка батареек

Отвинтите два винта крышки извещателя. Установите в корпус 3 щелочных батареек AAA. Соблюдайте полярность. Закройте крышку и закрутите винты на место. Включите тумблер питания извещателя. Сирена выдаст короткий сигнал, извещатель готов к работе. Вы можете проверить работоспособность извещателя, намочив поверхность между контактами датчика или прикоснувшись к контактам датчика мокрыми пальцами.

Примечание: утилизация разряженных батарей определяется их типом и региональными нормами утилизации батарей. Хотя извещатель не содержит вредных материалов, рекомендуется возвращать его производителю после окончания эксплуатации.

