

Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-9"



Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-9" предназначена для организации охраны удалённых объектов недвижимости: квартир, офисов, загородных домов.

Передача сообщений на пульт центрального наблюдения осуществляется через сеть GSM (по каналам GPRS, CSD, DTMF).

"Контакт GSM-9" передает сообщения по протоколу Ademco ContactID и совместим с мониторинговыми станциями иностранного и отечественного производства.

Основные технические характеристики

<p>Линия связи - сеть GSM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • передает на ПЦН по каналам GPRS, CSD, DTMF • передает на телефон собственника SMS-сообщения 	<p>6 охранных или 3 пожарных шлейфа, контроль состояния шлейфов работа со всеми видами охранных и пожарных датчиков</p>
<p>Передача сообщений на основной и резервный сервер (на два IP-адреса)</p>	<p>2 выхода с открытыми коллекторами для подключения исполнительных устройств (например, реле, световое оповещение и т.д.)</p>
<p>Раздельная постановка шлейфов под охрану. До 6 настраиваемых разделов</p>	<p>Снятие/постановка под охрану с клавиатуры (до 10 клавиатурных кодов)</p>
<p>Протокол обмена Ademco ContactID</p>	<p>Энергонезависимая память на 65535 событий</p>
<p>8 настраиваемых номеров для передачи сообщений о событии (из памяти панели)</p>	<p>Возможность удалённого программирования панели</p>
<p>Настройка порогов срабатывания (сопротивления) для каждого шлейфа</p>	<p>Программирование с клавиатуры кодов доступа и номера панели, индикация уровня сети GSM</p>
<p>Энергопотребление в дежурном режиме не более 120 мА</p>	<p>Контроль наличия основного питания 220 В</p>

Основная комплектация

Охранно-пожарная панель	1 шт
Корпус	1 шт
Комплект резисторов	1 комплект



Дополнительное оборудование

Кабель для связи с компьютером "USB 1"




Кабель для программирования с компьютера через USB порт для любых объектовых приборов "Контакт GSM-9", "Контакт GSM-5-RT2", также для спутниковых систем слежения "Вояджер" и "Вояджер 4"

Кабель для связи с компьютером "USB 2"




Кабель для программирования с компьютера через USB порт для любых объектовых приборов (кроме "Контакта 6")

Блок резервного питания 12В 5А



Блок резервного питания (без корпуса) с возможностью подключения 1,2Ач или 7Ач аккумулятора. Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора, защита нагрузки от превышения выходного напряжения, контроль пропадаания сети 220 В, защита аккумулятора от "переполюсовки" батареи и от превышения выходного напряжения

Блок резервного питания 12В 1,5А



Блок резервного питания (без корпуса) с возможностью подключения аккумулятора емкостью 1,2Ач или 7 Ач. Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора, защита нагрузки от превышения выходного напряжения, контроль пропадаания сети 220 В, защита аккумулятора от "переполюсовки" батареи и от превышения выходного напряжения

Корпус "Контакт"



Эргономичный и удобный корпус для охранного оборудования компании с посадочными местами под все модификации охранно-пожарных панелей "Ритм", блок питания, резервный аккумулятор (1.2 Ач), а также коммуникатор и "Контакт LAN". В ассортименте два цветовых решения - белый и черный

