


Rosslare

Инструкция по установке AC-G44

Автономный контроллер



Контроллер AC-G44 контроллер со встроенной клавиатурой и Proximity считывателем, предназначенный для установке снаружи помещения.

Контроллер поддерживает до 500 пользовательских кодов или Proximity карт.

Комплектность:

1. Контроллер AC-G44
2. Крепеж
3. Инструкция по установке

Дополнительное необходимое оборудование

1. Электрический запирающий механизм
2. Источник бесперебойного питания (12-24V DC или 16V AC)
3. Кнопка выхода
4. Внешняя сирена BL-D40 (необязательно)

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Напряжение питания: | от 12 до 24В DC или 16В AC |
| Потребляемый ток: | |
| В режиме ожидания | 40mA |
| Мах | 130mA |
| Релейные Выходы: | |
| Реле замка | Сухие контакты, коммутирующие до 5А |
| Дополнительное реле | Сухие контакты, коммутирующие до 5А |
| Входы: | |
| Кнопка выхода | Н.О. Сухие контакты |
| Дополнительный вход | Н.З. Сухие контакты в режиме мониторинга Н.О. Сухие контакты в режиме входа |
| Световая индикация: | Два двухцветных светодиода |
| Встроенный Proximity считыватель | |
| Расстояние считывания | 2.5"(65мм) |
| Модуляция | ASK 125kHz |
| Совместимые карты | Все 26-Bit EM Карты |
| Диапазон рабочих температур: | -31°C +63° |
| Размеры: | 120mm x 76 mm x 27mm |
| Вес: | 410 г. |

