

МОДУЛЬ МОНТАЖНЫХ КЛЕММ

MZ S/L

Коммерческое предложение фирмы SATEL в области оборудования сигнализации взлома и нападения пополнено рядом принадлежностей, зачастую необходимых для создания полной системы.

СВОЙСТВА

- упрощение выполнения соединений в слаботочных системах, таких как системы охранной сигнализации
- винтовые клеммы

MZ-3 S/L



MZ-2 S/L



MZ-1 S/L



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | MZ-1 S | MZ-1 L | MZ-2 S | MZ-2 L | MZ-3 S | MZ-3 L |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| Число клемм | 6 | | 18 | | 38 | |
| Размер клеммного отверстия (мм) | 1,5 x 2,5 | 2,5 x 2,5 | 1,5 x 2,5 | 2,5 x 2,5 | 1,5 x 2,5 | 2,5 x 2,5 |
| Штырьки для параллельного соединения клемм | Нет | | Да | | Да | |
| Максимальный ток, пропускаемый через перемычку | - | | 500 мА | | 500 мА | |
| Максимальный допускаемый ток на клеммах | 24 В DC/AC | | 24 В DC/AC | | 24 В DC/AC | |
| Тамперный контакт | | | Да | | | |
| Габаритные размеры корпуса (мм) | 89 x 28 x 30 | | 89 x 66 x 30 | | 132 x 89 x 30 | |