

# AMD-101

## ДВУХКАНАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

- два геркона, позволяющих выбрать способ монтажа
- вход для подключения любого внешнего извещателя
- дополнительный независимый цифровой канал для обслуживания внешнего извещателя
- дистанционная настройка
- тамперный контакт



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Чувствительность дополнительной зоны	312 мс
Время работы от батареи	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 мкА
Максимальное потребление тока	16 мА
Вес	56 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Полоса рабочих частот	868,0 + 868,6 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Батарея	CR123A 3В
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Класс безопасности по стандарту EN50131-2-6	Grade 2