

Медиа конвертер ComOnyx CO-PF-B-1G-1SFP-P501



Промышленный медиаконвертер 2xRJ45 10/100/1000T в 2xSFP 100/1000X. Дальность передачи от 0 до 20км, тип волокна SMF, длина волны 1310 и 1550, Store-And-Forward, Avto-negotiation, Flow Control. Питание 9~36VDC, потребление 3,5W, температурный диапазон -40°C ~ +85°C, вес 300г, IP30, размеры 126(L)x97(W)x45(H)

Индикация



SPD: индикатор скорости сети 100M/1000M
LNK: индикатор наличия сети
FDX: индикатор статуса full/half дуплекс
PW – индикатор питания
F1, F2 – индикатор состояния оптоволоконной связи

Паспорт.

Технические характеристики.

Название ComOnyx	CO-PF-B-1G-1SFP-P501
Сетевой порт	2x10/100/1000Base-TX Ethernet RJ45
Оптический порт	2x1Gbps SFP Fiber port
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1af, IEEE 802.1d, IEEE 802.3z/ab
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	4K
Размер буфера	512Kb
Типы согласования	Avto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Avto-MDI/MDI-X
Дальность передачи, км	от 0 до 20км
Рабочая длина волны, нм	1310 и 1550
Поддержка типа оптического волокна	2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm
LED индикация	Рабочий статус, скорость соединения, full/half duplex, активность порта.
Питание, V	12VDC(9~36VDC), блок питания 12VDC / 1A в комплекте
Потребление, W	3,5W
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +85°C
Диапазон влажности	0 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	300
Размеры, мм	126(L)x97(W)x45(H)
Класс защиты, IPxx	IP30
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на DIN рейку

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП _____ МП _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ТД ОНИКС"
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru