

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевые охранно-пожарные оповещатели серии «ГЛАГОЛ-К1-___» предназначены для воспроизведения специально разработанных текстов, голосовых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	К1-40	К1-30	К1-20	К1-10
Мощность, Вт	40 / 20	30 / 15	20 / 10	10 / 5
Ном. напряжение, В	120	120	120	120
Звук. давление, дБ	93	92	91	88
Частот. диапазон, Гц	100-15000	100-15000	100-15000	100-15000
Габаритные размеры, мм	613x152x100	493x152x100	373x152x100	253x152x100
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Вес, кг	4	3,3	2,5	1,6
Кол. динамиков	4	3	2	1
Класс защиты	IP66	IP66	IP66	IP66

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена).

Цвет провода мощность (Вт)	Модель			
	К1-40	К1-30	К1-20	К1-10
Черный	«общий»			
Белый	40	30	20	10
Зелёный	20	15	10	5

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +70°С.

4.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать оповещатель в условиях, не соответствующих п.4.1.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-К1-___»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.
Кронштейн крепления 2 шт.
Паспорт 1 экз.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-К1-___» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды
- исполнение оповещателей по группе О1;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ25.В.03362.

Гарантийный срок хранения речевого оповещателя «ГЛАГОЛ-К1-___» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации - 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя.



РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

«ГЛАГОЛ-К1-___»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ