

**КОМПЛЕКТ №2 КАБЕЛЕЙ**  
к системе оповещения «Тромбон»  
с несколькими усилителями мощности

«Комплект №2 кабелей» предназначен для соединения цепей звукового сигнала, основного (220В) и резервного (24В) питания между разными приборами Системы оповещения марки «Тромбон».

Комплект используется для систем, в состав которых входит более одного усилителя мощности.

В «Комплект №2» входят:

№ кабеля	Назначение кабеля	Сечение, мм	Длина, не менее, метров	Цвет	Наконечники	Кол-во, шт.
1	Питание 220В, управление БП 220В	3x0,75	1,2	Черный	Вилка-розетка ПК	2
2	Заземление	2,5	0,5	Желто-зеленый или черный	Клемма-клемма	2
3	Минус резервного питания УМ	2,5	0,3	Синий	Клемма-клемма	1
4	Управление выходом БП +24В	0,5	0,5	зеленый	Клемма-клемма	1
5	Управление выходом БП +24В	0,5	1	зеленый	Клемма-штырь	1
6	Плюс резервного питания БП-УМ	2,5	0,3	Красный	Клемма-клемма	1
7	Аудио кабель оповещения для УМ	0,25 в экране	1,2	Черный	Штекер – штекер 6,3 мм	1

Обращаем внимание, что «Комплект №2» рассчитан на подключение к прибору управления только одного УМ и одного БП.

При включении более 1-го комплекта УМ и БП требуется приобрести соответствующее количество комплектов кабелей №2.

Для того чтобы длина кабелей была достаточна, необходимо приборы в стойке разместить в следующем порядке (сверху вниз):

- Прибор управления;
- Усилитель мощности 1;
- Блок питания 1;
- Усилитель мощности 2;
- Блок питания 2;
- .....
- Усилитель мощности n;
- Блок питания n.

Схема включения приборов с использованием комплекта №2. (использованы 2 комплекта).

