



ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-24 ЛАЙТ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 4372-019-56433581-2008

РОСС RU.OC03.H00869

ССПБ.RU.OP066.B00856

ОП066

1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-24 ЛАЙТ» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания, В	20,4-27,8
2.2. Потребляемый ток от источника постоянного тока, мА	20
2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➤ рабочая температура, °С	- 30... +55
➤ относительная влажность при + 25 °С, %	90
➤ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.4. Габаритные размеры, мм	300x110x33
2.5. Масса, кг	0,16
2.6. Степень защиты оболочки (код IP) -	55

3. Комплект поставки.

➤ Оповещатель световой «Молния-24 ЛАЙТ», шт.	1
➤ Руководство по эксплуатации, шт.	1
➤ упаковка, шт.	1

4. Подготовка к работе.

4.1. Определить место установки.

4.2. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.

4.3. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность.

4.4. Закрепить оповещатель с помощью двух шурупов.

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»

Тел. (3812) 58-44-68



По вопросам приобретения обращаться:
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67
www.arsec.ru