

Основные характеристики

Видеоняня в Вашем мобильном устройстве

Наблюдайте за Вашим ребенком на экране iPhone®, iPad® или Android™, находясь дома или на работе

Широкий набор функций и простота использования

Бесплатное мобильное приложение обеспечивает доступ к таким расширенным функциям как двусторонняя передача звука, отправка уведомлений, воспроизведение колыбельных, а также доступ к снимкам и видео

Видеоконтроль внутри дома или за его пределами

Установите видеоканеру в детской или возьмите с собой в семейную поездку – где бы Вы не находились, Вы сможете с легкостью наблюдать за Вашим ребенком



DCS-825L

Wi-Fi видеоканера для наблюдения за ребенком

Характеристики

Функции канеры

- HD разрешение (1280 x 720)
- Функция ночного видения с инфракрасной подсветкой, которая включается автоматически при наступлении темноты
- Поддержка стандарта беспроводной связи 802.11n
- Слот для MicroSD/SDHC-карты, на которой сохраняются снимки и видео, записанные при обнаружении движения или звука
- Зарядка с помощью внешнего USB-аккумулятора¹
- 5 колыбельных
- Сменные цветные кольца на корпусе

Интеллектуальное наблюдение

- Функция обнаружения звука предупредит о любом шуме, таком как плач ребенка
- Температурный датчик и индикатор проинформируют о повышении или понижении температуры в комнате
- Функция обнаружения движения
- Отправка на мобильное устройство уведомлений о событиях
- Благодаря двусторонней передаче звука, услышав детский плач, Вы сможете поговорить с малышом и успокоить его

Видеонаблюдение с мобильного устройства

- Бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и Android
- Приложение mydlink Baby позволяет выполнить установку устройства и легко получить доступ ко всем функциям

Видеоканера DCS-825L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Благодаря данной портативной канере можно с легкостью преобразовать Ваше мобильное устройство в устройство видеонаблюдения. Подключив канеру по беспроводной сети или через Интернет, можно будет наблюдать за малышом независимо от того, где Вы находитесь. Видеоканера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая обнаружение движения, звука, температурные датчики, а также функцию ночного видения, автоматическое создание снимков и запись видео. Кроме того, воспроизводимые видеоканерой мелодичные колыбельные помогут Вашему ребенку заснуть.

Безопасность детей - залог спокойствия родителей

Видеоканера DCS-825L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Канера оснащена мегапиксельным сенсором, обеспечивающим запись видео с разрешением до 720p. Кроме того, DCS-825L поддерживает режим ночного видения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: приложение mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет.

Комплексная система информирования

Видеоканера DCS-825L поддерживает функцию отправки уведомлений об определенных событиях. Температурный датчик позволяет следить за температурой в комнате и информирует о повышении или понижении температуры, обеспечивая ребенку комфорт и защиту. Помимо этого, канера поддерживает функции обнаружения движения и звука, такого как детский плач. После детектирования движения или звука выполняется запись снимков и видеоклипов, которые Вы можете просмотреть позднее.

Портативное решение для мониторинга в любом месте

Отправляясь в семейное путешествие, Вы можете взять с собой видеоканеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеоканеры. Видеоканера DCS-825L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор¹, что обеспечивает еще большую портативность устройства.

Простота использования

Запуск видеочамеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видеочамера позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снимки и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.

Крепления для чамеры, входящие в комплект поставки



Основание

Крепление к стене

Вид спереди



Вид сзади



Технические характеристики

Камера

<p>Аппаратный профиль чамеры</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный микрофон и динамик • Цифровое увеличение • Винт крепления к штативу • Фокусное расстояние: 3,3 мм • Апертура: F2.2 • Углы обзора: <ul style="list-style-type: none"> • 66,18° (по горизонтали) • 35,9° (по вертикали) • 76,22° (по диагонали) • Голубое кольцо установлено на чамеру • Розовое кольцо в комплекте
<p>Интерфейсы для внешних устройств</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Беспроводное подключение 802.11n • Слот для карты Micro SDHC² • Кнопка сброса • Кнопки Колыбельная мелодия, Увеличить/уменьшить громкость звука, Питание • Порт Micro-USB

Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Настройка размера изображения • Метки времени и вставки температуры
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> • Сжатие видео в формате H.264 • JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> • 1280x720 • 640x360
Сжатие аудио	<ul style="list-style-type: none"> • AAC
Функции наблюдения за ребенком	<ul style="list-style-type: none"> • Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью • Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью • Запись снимков и видео на карту Micro SD по срабатыванию датчика движения или звука • Определение температуры с настраиваемым "тревожным" диапазоном • Отправка уведомлений при обнаружении звука/движения/изменения температуры • Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему
Мобильные приложения	<ul style="list-style-type: none"> • Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store[®] и Google Play[™] • Совместимость с устройствами iPhone и iPad, использующими iOS версии 5.1.1 или выше • Совместимость со смартфонами Android и планшетными ПК, использующими Android версии 4.01 или выше
Сеть	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • HTTP • HTTPS (для настройки) • UPnP Port Forwarding • RTP/RTSP/RTCP
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Защита администратора • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP
Системные требования для Web-интерфейса	<ul style="list-style-type: none"> • Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 • Web-браузер: Internet Explorer версия 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari
Физические характеристики	
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> • 137,1 x 92 x 105,5 мм с полностью выдвинутым температурным датчиком
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство: 139,6 г
Питание на входе	<ul style="list-style-type: none"> • 5 В постоянного тока 1,5 А, 50/60 Гц через адаптер питания • Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • 7,5 Вт макс.
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: От 0^o до 40^o C • Хранения: От -20^o до 70^o C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата) • Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> • CE • CE LVD • FCC • C-Tick
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DCS-825L	Wi-Fi видеочамера для наблюдения за ребенком

¹ USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.

² Рекомендуется карта SDHC класса 6 или выше. Поддерживаются карты емкостью до 32 ГБ.

Обновлено 08/10/2013