

КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

RE-1K

Во всех местах, в которых необходимо дистанционно управлять работой разных устройств, применение могут найти универсальные комплекты радиоуправления. Фирма SATEL имеет в своем ассортименте серию радиоконтроллеров, работающих на частоте 433 МГц, которые могут управлять максимально четырьмя отдельными устройствами.

Благодаря дополнительным функциям, комплекты радиоуправления от SATEL идеальны для совместной работы с системами охранной сигнализации. Они позволяют реализовать не только функцию включения и выключения режима охраны, но также включения задержки на вход или задержки тревоги нападения.

СВОЙСТВА

- до 4 независимых программируемых канала
- обслуживание до 340 радиобрелоков
- дальность действия до 100 м в прямой видимости
- сигнализация низкого напряжения питания батареи в брелоке



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Максимальное потребление тока ($\pm 10\%$)	40 мА
Частота работы	433,05 — 434,79 МГц
Число независимых каналов	1
Число поддерживаемых радиобрелоков	16
Порт RS-232	Нет
Габаритные размеры корпуса (мм)	72 x 118 x 24
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C